

Informatikai ismeretek ágazati szakmai középszintű írásbeli érettségi (2021. május-június) hálózati ismeretek feladata (1. Ügyvédi iroda hálózata)

(https://dload-oktatas.educatio.hu/erettsegifeladatok_2021tavasz_kozep/k_infoism_21maj_fl.pdf)

Segédlet a megoldáshoz:

1.

Router: 2811

Switch: 2960-24

2.

WiFi Router: WRT300N

3.

```
ADMIN_SWITCH>enable  
ADMIN_SWITCH#  
ADMIN_SWITCH#configure terminal  
ADMIN_SWITCH(config)#interface VLan1  
ADMIN_SWITCH(config-if)#ip address 10.0.10.253 255.255.255.0  
ADMIN_SWITCH(config-if)#no shutdown  
ADMIN_SWITCH(config-if)#exit  
ADMIN_SWITCH(config)#ip default-gateway 10.0.10.254  
ADMIN_SWITCH#
```

4.

```
IRODA>enable  
IRODA#configure terminal  
IRODA(config)#interface Serial0/0/0  
IRODA(config-if)#description "SZOLGALTATO irányába"  
IRODA(config-if)#
```

```
SZOLGALTATO#  
SZOLGALTATO#configure terminal  
SZOLGALTATO(config)#interface Serial0/0/0  
SZOLGALTATO(config-if)#description "IRODA irányába"  
SZOLGALTATO(config-if)#
```

5.

```
SZOLGALTATO#  
SZOLGALTATO#configure terminal  
SZOLGALTATO(config)#enable password ugyved
```

6.

```
SZOLGALTATO#  
SZOLGALTATO#configure terminal  
SZOLGALTATO(config)#username admin password admin  
SZOLGALTATO(config)#line vty 0 15
```

```
SZOLGALTATO(config-line)#login local

7.
SZOLGALTATO>enable
Password:
SZOLGALTATO#configure terminal
SZOLGALTATO(config)#router ospf 100
SZOLGALTATO(config-router)#network 100.100.100.0 255.255.255.252 area 0
SZOLGALTATO(config-router)#network 10.0.10.0 255.255.255.0 area 0
SZOLGALTATO(config-router)#network 10.0.20.0 255.255.255.0 area 0
SZOLGALTATO(config-router)#passive-interface FastEthernet0/0
SZOLGALTATO(config-router)#passive-interface FastEthernet0/1
SZOLGALTATO(config-router)#exit
SZOLGALTATO(config)#exit
SZOLGALTATO#
```

```
SZOLGALTATO#show ip protocols
```

```
IRODA#configure terminal
IRODA(config)#router ospf 100
IRODA(config-router)#network 100.100.100.0 255.255.255.252 area 0
IRODA(config-router)#network 192.168.200.0 255.255.255.0 area 0
IRODA(config-router)#passive-interface FastEthernet0/0
IRODA(config-router)#exit
IRODA(config)#exit
IRODA#
```

```
IRODA#show ip protocols
```

```
SZOLGALTATO#show ip route
IRODA#show ip route
```

```
8.
SZOLGALTATO#
SZOLGALTATO#configure terminal
SZOLGALTATO(config)#ip dhcp pool ADMIN_LAN
SZOLGALTATO(dhcp-config)#network 10.0.10.0 255.255.255.0
SZOLGALTATO(dhcp-config)#default-router 10.0.10.254
SZOLGALTATO(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
SZOLGALTATO(dhcp-config)#exit
SZOLGALTATO(config)#ip dhcp excluded-address 10.0.10.1 10.0.10.10
SZOLGALTATO(config)#ip dhcp excluded-address 10.0.10.245 10.0.10.254
SZOLGALTATO(config)#exit
SZOLGALTATO#show running-config
```

```
9.
ADMIN_PC/Desktop/IP Configuration/DHCP
```

10.

WIFI_ROUTER/GUI/Setup/Basic Setup/Network Setup/Router IP
WIFI_ROUTER/GUI/Setup/Basic Setup/Network Setup/DHCP Server Settings
WIFI_ROUTER/GUI/Setup/Basic Setup/Wireless/Basic Wireless Settings
WIFI_ROUTER/GUI/Setup/Basic Setup/Wireless Security
TABLET/Config/Wireless0

11.

IRODA/Config/Save

```
IRODA#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
IRODA#
```

SZOLGALTATO/Config/Save

```
SZOLGALTATO#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
SZOLGALTATO#
```

12.

```
SZOLGALTATO#
SZOLGALTATO#copy running-config tftp
Address or name of remote host []? 10.0.20.1
Destination filename [SZOLGALTATO-confg]? szolgaltato.conf
```

```
Writing running-config....!!
[OK - 1215 bytes]
```

```
1215 bytes copied in 3.005 secs (404 bytes/sec)
SZOLGALTATO#
```

BACKUP/Services/TFTP

Hálózat működésének tesztelése

1.

PC/Desktop/Command Prompt
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.0.20.1

2.

TABLET/Desktop/Command Prompt
Packet Tracer PC Command Line 1.0

C:\>ping 10.0.20.1

3.

ADMIN_PC/Desktop/Command Prompt
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.0.10.254

C:\>telnet 10.0.10.254
Trying 10.0.10.254 ...Open

User Access Verification

Username: admin
Password:
SZOLGALTATO>enable
Password:
SZOLGALTATO#